



Zeer handzame multimeter voor meting van wissel- en gelijkspanning, stroom en weerstand.

Een zeer nauwkeurig basisinstrument, wat tevens voorzien is van automatische uitschakeling, datahold en meer. Doordat er maar 2 aansluitbussen zijn, is foutief aansluiten niet mogelijk.

Standaard wordt de meter geleverd met batterijen, meetsnoeren en een beschermholster voorzien van standaard.

Deze meter is uitermate geschikt in combinatie met de NF meetantenne

Specificaties	
Spanningsbereik	1 mV...600VAC / 0,1 mV...600VDC
Stroombereik	0,1 μ A...3mA (DC)
Weerstandsbereik	0,1 μ ...3M μ
Overspanningscategorie	CATIII / 600V
Display resolutie	3200d
Frequentiebereik voor VAC & DC	40...500Hz
Nauwkeurigheid spanningsmeting	\pm (1,5% + 5d) AC / \pm (0,5% + 2d) DC
Nauwkeurigheid stroommeting	\pm (1,0% + 2d) DC